

スタッドセンサー™ HD35

梁・間柱探知器

SpotLite™ (スポットライト) ポインターと WireWarning™ (自動電線警告) 探知機能搭載



スタッドセンサー™ HD35 は、使い易さと価値を重視した梁・間柱探知器です。見やすい LED ディスプレーとどんな角度からでも持ちやすい「握り」グリップ設計で素早く簡単に探知が行えます。絵や写真の額縁、鏡や棚を壁にしっかり固定するために必要な木製・金製の間柱を探知する時には是非お使い下さい。また、電線が近くにある場合は本体上のインジケータでお知らせします。

- 木製と金属製の梁や間柱の『端』を最大 19 mm の深さまで探知
- 探知開始用の調整が行われ、本体の準備が整うと『READY (準備 OK)』ランプが点灯してお知らせ
- 梁・間柱の端に近付くと矢印型の『EDGE (端)』ランプが徐々に点灯し、『端』を探知すると全ての赤ランプが点灯します。
- 画期的で特許取得済みの間柱上の走査開始警告 (OTS) 機能で、探知開始が梁・間柱上で行われると音とランプでお知らせし、別の場所からの再探知を促します。
- WireWarning™ (自動電線警告) 探知機能がシールド無しで 50 mm までの深さにある通電線の有無を素早く感知
- 探知表面に矢印型の SpotLite™ (スポットライト) ポインターを照射して探知した梁・間柱の『端』を視覚的にもお知らせ
- 半透明な本体ベースと光る V 型のマーキング用の溝で探知ターゲットの位置確認や印付けが簡単に行えます。



梁や間柱の『端』を探知



木製と金属製両タイプの梁と間柱に対応



WireWarning™ (自動電線警告) 探知機能付き

製品仕様

サイズ 155 mm H x 60 mm W x 33 mm D

重量 91 g (電池抜き)

電池 9V アルカリ角電池 (製品はデモ用電池込)

精度* **木製の梁・間柱:** 二方向のスキャンとマーキングを行って通常 ± 3 mm

金属製の梁・間柱: 二方向のスキャンとマーキングを行って通常 ± 6 mm

探知可能深度* 「浅」モード: 通常 19 mm まで
「深」モード: 通常 38 mm まで

WireWarning™ (自動電線警告) 探知精度*

石膏ボード壁内にあるシールド無しの通電線 (AC 電圧) を、通常 90-250 ボルト、50-60 ヘルツで ± 152 mm

WireWarning™ (自動電線警告) 探知可能深度*

一般的な壁内のローメックス® タイプの電線を 50 mm の深さまで

操作温度 -7° ~ 41°C

保管温度 -29° ~ 66°C

湿度 相対湿度 5% ~ 90% (結露無し)

耐水性 耐水性だが、防水性ではない

*注: センサーの機能する深さおよび精度は、湿気、素材の成分、壁の生地、および塗料によって影響を受け変動することがあります。室内使用向け。