

ZIRCON®

『端』探知シリーズ

スタッドセンサー™ i60 OneStep™



梁・間柱の『中心』探知器

「書いても消せる」マーカー搭載

スタッドセンサー™ i60 OneStep™ は、壁裏、床下、天井等に隠れている梁や間柱を素早く簡単に探知します。ジルコン独自の CenterVision™ (センタービジョン) 技術で間柱の『中心』を一度でキャッチ。

探知標的が壁面から浅くても深くても、見やすくわかり易いLED ディスプレーで間柱の方角、端、中心をお知らせします。「書いても消せる」マーカー搭載で、片手でも作業を行えます。

- 「浅」モードで木製・金属製両タイプの梁や間柱の端と中心を壁から最大 19 mm の深さまで探知
- 「深」モードでは探知機能が二倍の 38 mm まで
- WireWarning™ (自動電線警告) 探知機能が自動的に作動し、壁から最大 50 mm の深さにある電線の有無を素早くお知らせ
- 「書いても消せる」消去可能マーカー搭載で、片手作業もなんのその
- 間柱の『中心』を探知すると、特許取得済みの SpotLite™ (スポットライト) ポインターとオーディオトーンが作動してお知らせ

スタッドセンサー™ i60 を使えば、絵や額縁、また耐震対策としての鏡や棚の固定など、お家中での幅広い DIY やリフォーム作業にお使いいただけます。



製品仕様

サイズ	158 mm x 77 mm x 34 mm
重量	156 g (電池抜き)
電池	9V アルカリ角電池 (製品はデモ用電池込)
精度*	19 mm までの厚さ: 通常 ± 3 mm 38 mm までの厚さ: 通常 ± 5 mm
検出可能深度*	「浅」モード: 19 mm の深さまで 「深」モード: 38 mm の深さまで
WireWarning™ (自動電線警告) 探知精度*	石膏ボード壁内にあるシールド無し の通電線 (AC 電圧) を、通常 90-250 ボルト、50-60 ヘルツで ± 152 mm
WireWarning™ (自動電線警告) 探知深度*	一般的な壁内のローメックス® タイプ の電線を 50 mm の深さまで
操作温度	-7° ~ 49°C
保管温度	-29° ~ 66°C
湿度	相対湿度 5 ~ 90% RH (結露無し)
耐水性	耐水性だが、防水性ではない



梁や間柱の『中心』を探知



WireWarning™ (自動電線警告)
探知機能付き



木製と金属製両タイプの
梁と間柱に対応



「書いても消せる」消去可能
マーカー付き



厚めの壁でもラクラク探知

ZirconCorporation ZirconTV ZirconTools ZirconToolPro ZirconTools

© 2017. CenterVision、センタービジョン、OneStep、ワンステップ、SpotLite、スポットライト、StudSensor、スタッドセンサー、WireWarning、Zircon、ジルコンは、Zircon Corporation の商標または登録商標です。• C/N 1987 Rev B 09/17

Zircon Corporation | 1580 Dell Avenue | Campbell, CA 95008 USA | info@zircon.com | www.zircon.com | +1 408-963-4550

*注: センサーの機能する深さおよび精度は、湿度、素材の成分、壁の生地、および塗料によって影響を受け変動することがあります。室内使用向け。